soone	**SOONEACCESS** INTERPHONIE IP/GSM	Référence produit : **KVS001 / KVS001C**
Notice produit	**Gamme KIT VILLA IP/GSM** KIT VILLA IP - APPEL VIDÉO GSM SUR APPLI VISIOFONE - APPEL AUDIO	

AUDIO & VIDÉO | IP POE | PMR | GSM | ANTI VANDALES | BADGES, CODES & VISIOFONE

www.gestion.soone.io

GESTION À DISTANCE

CONTENU DU COLIS

- 1 platine 1 BP SAILLIE
- 1 alimentation (Réf. 3A12)
- 1 outil / 1 notice
- **1 carte SIM incluse (CF. listing des services) // carte à activer (CF. FICHE D'ACCOMPAGNEMENT)**

IDENTIFICATION PLATINE

IDENTIFICATION DU SITE

Adresse du site:

Code Postal :
Ville :

Emplacement sur site :

- ☐ Porte de hall
- ☐ Portillon
- ☐ Autre :

PORTIERS IP/GSM

- Gamme «SOONEACCESS»
- Finition INOX laqué RAL9005 FT
- Gamme incluant :
--> platine type VILLA
--> avec et sans clavier

DIMENSIONS (H x L x P) mm

Réf. Platine	cf. pages 4 et 5 selon les références
Platine	
Bac	

Options possibles

- Enjoliveur «cadre d'encastrement»

CE225
Pour KV001S

CE315
Pour KV001C

UNE GAMME COMPLÈTE

PORTIER TYPE VILLA	
Kit villa 1BP	kvs001bl
Kit villa 1 BP + clavier	kvs001cbl

APPLICATION À TÉLÉCHARGER

App : VISIOFONE

Disponible sur App Store | Disponible sur Google play

Il est fortement conseillé de remplir cette page, en conserver une copie et de transmettre l'original au gestionnaire du site.

AVANT PROPOS

La réalisation de l'installation doit être conforme aux normes en vigueur et effectuée par des personnes habilitées à ce type de travaux. Tous les appareils constituant l'installation doivent être exclusivement destinés à l'utilisation pour laquelle ils ont été conçus. Le constructeur ne saurait être tenu responsable des éventuels dommages résultant d'une mise en œuvre inappropriée ou illégitime.

Rappel des principales règles a respecter :

Règle N°1 : Prévoir un coupe-circuit en amont des appareils.

Règle N°2 : Ne jamais faire transiter les câbles de l'interphonie avec des câbles de courant fort (type 220V pour les appareils d'éclairage des communs à fluorescence, 380V, etc...). Il doit avoir au moins 30cm d'écart entre les câbles de l'interphonie et les câbles de courant fort. Le croisement des câbles est accepté.

Règle N°3 : Toujours utiliser du câble SYT1 9/10 (AWG 20) et des câbles CAT5 ou CAT6, se référer aux synoptiques fournis.

Règle N°4 : Ne jamais faire transiter les câbles d'alimentation des ventouses ou gâches dans le câble de l'alimentation de la platine.

Règle N°5 : Toujours prévoir une alimentation additionnelle pour les ventouses et gâches à rupture (ex : 3A12).

Règle N°6 : Toujours câbler une diode 1N4007 sur les ventouses ou les gâches si elles sont alimentées en courant continu.



Règle N°7 : Toujours faire un joint d'étanchéité sur la platine au silicone en plus du joint fourni.

Règle N°8 : Si la platine est montée sur une surface non abritée il faut mettre une visière.

Règle N°9 : Ne pas installer les coffrets d'alimentation dans des endroits exposés à la pluie ou à l'humidité.

Règle N°10 : L'ouverture d'un produit posé doit être faite par le propriétaire de l'unité ou par son représentant autorisé. L'ouverture du produit sans l'accord du propriétaire est assimilée à une effraction, au même titre qu'une personne qui chercherait à changer des cylindres de serrure sur une porte.

Règle N°11 : La consultation ou la modification des bases de données enregistrées dans les produits ou sur le logiciel de gestion (www.soone.io) ne peuvent être faites que par le propriétaire du produit ou son représentant autorisé. L'entrée sans autorisation est assimilée à une effraction.

Règle N°12 : La garantie de bon fonctionnement de nos produits, n'est applicable qu'avec l'utilisation des cartes SIM proposées dans notre offre (abonnement et prépayée). Aucune demande de SAV, garantie, aide technique ... ne pourra être envisagée, si l'appareil n'est pas équipé d'une carte SIM émanant de notre production.

GARANTIE :

Produit garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Opposable dans le cadre d'une installation et d'une utilisation selon nos prescriptions et selon les règles de l'art

Conformément à la législation européenne de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

FONCTIONNALITÉS

- Choix du forfait téléphonique SOONE : abonnement ou prépayé SOONE
- Câblage multiple jusqu'à 4 platines
- Programmation et gestion depuis une interface web : www.gestion.soone.io
- Appel sur téléphone et / ou moniteur vidéo IP puis appli VISIOFONE, selon modèles
  Renvoi d'appel sur 3 numéros de téléphones au minimum
- Affichage / activation de logements sur tranche horaires (médecin, profession libérale)
- Gestion de 5000 titres de passage (badges, télécommandes, codes ou VISIOFONE)
- Câblage en bus de 4 périphériques annexes (lecteur, clavier, récepteur radio)
- Gestion de passes (selon base de données)
- Gestion de groupes*
- Gestion de date de validité et de 8 plages horaires par jour par groupe
- Réglage du volume de conversation à distance www.gestion.soone.io
- Réglage des temps d'ouverture des portes à distance www.gestion.soone.io de 2 à 60s
- Personnalisation des jours fériés
- Mise à jour de données automatique 4 fois par jour
- Activation d'une ouverture porte sur tranche horaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

· Afficheur numérique
· Caméra grand angle (170°)
· Synthèse vocale et voyant PMR
· 2 relais d'ouverture porte
· VERSIONS CLAVIER : Clavier rétro-éclairé avec touches gravées braille

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	12 Vdc /3A
Pouvoir de coupure relais	5 A 12 Vdc

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-20° à +70°C
Indice de protection	IP 55

MES FONCTIONNALITÉS PLATINE SONT :

Je reçois les appels à travers (selon modèles) :		
	un moniteur IP POE vidéo	✓
	un téléphone (fixe, smartphone en audio)	✓
	l'application VISIOFONE (en vidéo)	✓
J'effectue mes modifications platine à distance sur :		
	mon site de gestion : gestion.soone.io	✓

GESTION D'OUVERTURE PORTE

Type de titre de passage		Porte 1	Porte 2
	A partir d'un appel IP	✓	✓
	A partir d'un téléphone (fixe, smartphone)	✓	✓
	A partir de la réception vidéo VISIOFONE**	✓	✓
	A partir du contrôle d'accès VISIOFONE***	✓	✓
	A partir d'un code d'accès (selon modèles)	✓	✓
	A partir d'une télécommande****	✓	✓

* Un groupe est un ensemble de personnes disposant de badges avec autorisations d'accès identiques : périodes de validité, tranches horaires, jours fériés et week-ends... (ex: personnel de syndics, livreurs, employés de bureaux...)
** Application VISIOFONE : sous conditions (forfait ou prépayé compatible VIDEO)
*** VISIOFONE : ouverture des relais 1 et 2 par la fonction contrôle d'accès de l'application.
**** Fonctionnalité radio : EN OPTION.

PORTIER KVS001 KIT VILLA

1 APPEL - AFFICHEUR NUMERIQUE



REF KVS001

PLATINE : 222,5 X 132,5 X 55

SYNOPTIQUE AVEC GÂCHE À EMISSION ET CONTACT PORTAIL

CABLÂGE

- **2 paires 9/10 SYT1**
  --> Liaison alimentation - platine
  --> Liaison alimentation - gâche
- **Câble IP cat 5 ou cat 6**
  --> Liaison platine - switch - moniteur

PORTIER KVS001C KIT VILLA

1 APPEL AVEC CLAVIER - AFFICHEUR NUMERIQUE



REF KVS001C

PLATINE : 312,5 X 132,5 X 55

SYNOPTIQUE AVEC GÂCHE À EMISSION ET CONTACT PORTAIL

CABLÂGE

- **2 paires 9/10 SYT1**
  --> Liaison alimentation - platine
  --> Liaison alimentation - gâche
- **Câble IP cat 5 ou cat 6**
  --> Liaison platine - switch - moniteur

NORME PMR



Norme PMR à respecter (pour l'ensemble des éléments manipulables)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ



INFORMATIONS AFFICHEURS - SELON MODÈLE



SCHÉMA GÉNÉRAL PLATINE IP/GSM

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION GÂCHE À ÉMISSION



soone	INTERPHONIE IP / GSM	Référence produit :	
Réf : KVIPBL_E	REV : 1.0	06/06/2025	N. D.

SYSTÈME DE FERMETURE : **VERSION VENTOUSES**



soone	INTERPHONIE IP / GSM	Référence produit :	
Réf : KVIPBL_V	REV : 1.0	06/06/2025	N. D.

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION GÂCHE À RUPTURE



soone	INTERPHONIE IP / GSM	Référence produit :	
Réf : KVIPBL_R	REV : 1.0	06/06/2025	N. D.

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION CONTACT D'OUVERTURE



SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION RELAIS TEMPORISÉ



MISE EN SERVICE SIMPLIFIÉE

ÉTAPE 1 :

- ➔ Déballer les produits délicatement.
- ➔ Vérifier que rien ne manque.
- ➔ Noter le numéro UID* de la platine car il sera demandé pendant la création du site sur le logiciel.

*UID : identifiant informatique du portier. (Lien entre le portier et la base de données)

ÉTAPE 2 :

- ➔ Fixer le bac ou l'étrier selon les normes PMR*.

* NORMES PMR : cf. page 6 schéma «NORME PMR»

ÉTAPE 3 :

Si l'installation comprend des moniteurs :
- ➔ Poser les postes selon leurs notices produits.
- ➔ Récupérer le numéro UID pour la programmation.

NOTA : Les numéros de décodeur serviront lors de la programmation.

ÉTAPE 4 :

- ➔ Effectuer le câblage selon le schéma correspondant à votre installation.

NOTA : Pour toute question ou demande d'un schéma de câblage, veuillez adresser un mail à :
- technique@soone.io

ÉTAPE 5 :

- ➔ Rendez vous à l'adresse www.gestion.soone.io
- ➔ Effectuer votre programmation en utilisant le numéro UID* de la platine.
- ➔ Renseigner les numéros de portable et téléchargez l'application pour les appels vidéo.
- ➔ Renseigner le numéro UID* du moniteur si vous avez cette option.



ÉTAPE 6 :

➔ Mettre sous tension.
➔ Attendre que la platine trouve le réseau GSM (Vérifier la force et le signal présent)

VISUALISATION AFFICHEUR SÉRIE KVS :
platine de rue type villa



NOTA : L'afficheur pour une platine à bouton se situe sur le bouton le plus haut de la platine de rue (pour le visualiser un appui long est nécessaire sur le bouton d'appel - env 5 sec puis relacher).

NOTA : Si la platine n'est pas en 3G, il n'y aura pas d'appel GSM en VIDEO mais uniquement sur le moniteur.

ÉTAPE 7 :

PROCESSUS AFIN D'EFFECTUER LA PREMIÈRE MISE À JOUR DES DONNÉES :

PROCESSUS DE MàJ SÉRIE KVS :
platine de rue à appel direct

➔ Appuyez env 5 sec puis relacher



➔ Puis une fois sur l'afficheur réseau, réitérez l'opération (appuyez env 5 sec puis relacher)



NOTA : LES PROCHAINS TÉLÉCHARGEMENTS SE FERONT EN AUTOMATIQUE À RAISON DE 4 FOIS PAR JOUR.

ÉTAPE 8 :

➔ Tester l'installation
➔ Tester les appels :



➔ Tester les titres de passage, selon version

Application à télécharger :

App : VISIOFONE

Disponible sur App Store
Disponible sur Google play

MATÉRIELS ASSOCIÉS

Réf. M7030

FONCTIONNALITÉS		
ECRAN TACTILE LCD	OUI	7 POUCES (1024 * 600)
MAIN LIBRE	OUI	
ETRIER DE FIXATION MURALE	INCLUS	ETRIER MÉTALLIQUE
CÂBLAGE IP	OUI	CABLE CAT 5 OU 6
SONNERIE PALIÈRE	OUI	
CHOIX DE LA SONNERIE D'APPEL	OUI	7 AU CHOIX
CHOIX DE LA SONNERIE PALIÈRE	OUI	7 AU CHOIX
RÉGLAGE VOLUME SONNERIE	OUI	
COUPURE SONNERIE	OUI	MODE NE PAS DERANGER
RÉGLAGE VOLUME D'ÉCOUTE	OUI	
RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN	OUI	
CHOIX DE LA LANGUE	OUI	FRANCAIS / ANGLAIS / ITALIEN / ESPAGNOL / ALLEMAND
COMMANDE D'OUVERTURE PORTE	OUI	2 COMMANDES

Réf. SWPOE4

DÉSIGNATION
Switch POE 4 ports

CARACTÉRISTIQUES
· 4 ports POE base 100
· Puissance maximum par port RJ45 : 30W
· Fixation murale ou rack

Réf. 3A12

DÉSIGNATION
Alimentation 3A 12V (portiers, ventouses, gâches). prévoir une alimentation par élément

CARACTÉRISTIQUES
· 3 modules
· 3 ampères
· 12 Volts
· 30 Watt
· Fixation sur rail DIN

SOONE®
ZA DE LA VARENNE
70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
TEL: 03 84 68 39 00

contact@soone.io
www.soone.io